IP 电话机J810设置方法

深圳市简捷通信有限公司

IP 网络电话机座机J810可以作为 IPPBX 的分机使用,简化组网架构,优化办公环境,提高生产效率,我们介绍下这个话机的具体使用方法,大概分为 4 个步骤:

1. 电话机安装

拆开 IP 网络电话机的包装,里面的组件有主机、电源适配器、网线、支架等。

1.1 接网线和电源线

网线和电源线的接口在话机后面,如下图:



接局域网

电源是 5V1A 的,两个 10M/100M 自适应网口,一般我们只用 WAN 口,将 WAN 口用一 根网线接入到您的局域网。话机将从您的路由器自动获取到一个 IP 地址。

1.2 查看 IP 地址

话机也提供了两个 RJ9 口。RJ9 口是做什么用途的呢? 就跟我们普通话机上的 RJ9 口一样功能,是接手柄和话务员耳机的。

按话机上的 OK 键,可以从电话机的屏幕上看到话机的 IP 地址,假设为 192.168.2.12。 我们就可以在电脑的浏览器上输入这个 IP 地址来管理这部话机,比如 http://192.168.2.12/

◀ 网络	设备	1/3 ►
1. Vlan ID	11	
2. 模式	DHCP	
3. IPv4	192.168.	2.12
返回		

2. 详细 WEB 设置

首先把话机 IP 地址输入到电脑的上网浏览器里,可以看到话机管理网页,登录用户名和密码都是 admin,如下图:

VoIP		cont	rol pane	1
	用户名	admin		
	密码	•••••	登录	
我们把 WEB 界面改成「	P文界面,这样方便	夏操作,如下图	的操作位置:	
VoTP				
VOIP	cont	rol panel		
Status Network S	IP Account Phone	Administration		
Management - miniware U	pgrade Scheduled Tas	ks Certificates	Provision SNMP	TR069
Blazes REBOOT to make the cl	approx effectivel			
Save Confin File	langes enecuve:			
Save Config File	1.1.2			
Local File 选择 Uplo	文件 未选择任何文件 ad Download			
Administrator Setting	s			
Password Reset	<u> </u>			
User Type		Admin User 🔻		
New User Name		admin		
New Password			(The maximum leng	ith is 25)
Confirm Password		<u></u>		
Language		100		
Language		中文 •		
		English		
VPN Access		Русский		
Management Using VPN		Suomalainen Español		
		čeština V cciru		
Wed Access		Român		
Remote Web Login		Deutsch		
Web Port				
Web SSI Port		443		

2.1 设置电话号码

在 VolP → 账号1 网页下面, 设置如下几个参数:

VoIP		control panel					
状态 网络 无线	VoIP 电话	管理					
账号 1 账号 2 SIP设	置 VoIP QoS						
常规							
注册状态							
注册状态	注册成功						
基本设置							
账号使能	开启▼	非注册拨打模式	禁止 ▼				
代理和注册							
注册服务器	192.168.2.99	注册服务器端口	5080				
代理服务器		代理服务器端口	5060				
备份代理服务器		备份代理服务器端口	5060				
启动DHCP选项120服务器设 置	禁止 ▼						
用户信息							
显示名称	8003	注册账户	8003				
认证名称	8003	密码	•••••				

其中:

注册服务器,填写 AI0100 的 IP 地址。 注册服务器端口,AI0100默认使用 5080。 显示名称,注册账户,认证名称:都填写分机号码,比如 8003。 密码:填写分机密码,该密码可以在 AI0100 管理页面的分机设置页面查到。

AIO	状态	系统	网络	配置	分机	中继	呼叫控制	
					SIP			
					FXS			
					振铃	组		
加下团由的	47 国 山 4	5/合 白						

如下图中的红圈中的信息。

分机 / SIP / 新建		
编号	1	
名称	Liu	
分机	8003	
密码	12345678	
直拨号码		
注册来源	任意	٠